

ヤフー (Yahoo) 設定←詳細はここをクリック

作者の設定例です。

E-Mail QSL 通信設定

HAMLOGサーバの認証

コールサイン: jg1mou 登録状況確認

パスワード: \*\*\*\*\*

---

メールの設定

メールアドレス メールアドレス確認再度入力

jg1mou-2@yahoo.co.jp

アカウント: \_\_\_\_\_

パスワード: 6CB6-6AQ5 PW生成 10

タイムアウト時間(秒): 60  メール特例

---

SMTP設定 (送信)

サーバー名: smtp.mail.yahoo.co.jp

ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS

認証方法: 自動選択 送信確認

アカウント: \_\_\_\_\_

パスワード: \_\_\_\_\_

---

POP3設定 (受信)

サーバー名: pop.mail.yahoo.co.jp

ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS

APOP認証を使用

受信後サーバに残さない 受信確認

Menu サーバに登録・保存 × キャンセル



↑ ↓ 左下の[Menu]ボタンをクリックすると表示します。

←このメールアドレスは架空ですよ。

※ **Yahooメール**や**Gmail**などは、Webメールとして使用する場合があります。通常、Webメールでは、メールサーバ上にメールを置いたままにします。一方、一般のメールソフトでは全メールを受信し、受信後はメールサーバ上のメールは削除します。(本ソフトでは、ハムログQSLのメールのみ削除します。)したがって、なるべくメールサーバは空に近い状態にしておいたほうが動作が軽快になります。また、**本システム専用のメールアドレスを取得することをお勧めします。**  
**Yahooメール**は無料なのでお勧めです。

※**Yahooメール**では、連続して26個以上の電子QSLを送るとエラーになるようです。そのため、環境設定の送信系設定の**QSLメールの連続送信可能件数は25以下**にしてください。  
 ※**Yahooメール**では、本ソフトのメール設定のパスワードを間違えると、不正なアクセスと判断されてしまうのか、その後は正しいパスワードであっても本ソフトでの認証ができなくなりました。  
 この場合、Yahoo Japanのホームページにログインし直して、そのときのパスワードを本ソフトに設定することで解決しました。

※**Yahooメール**では、下図のとおり**Yahoo JAPAN公式サービス以外からのアクセスを有効**にしておく必要があります。

Yahooのホームページからログインして設定してください。

さくらインターネット (メール専用プラン)

E-Mail QSL 通信設定

HAMLOGサーバの認証

コールサイン: jg1mou 登録状況確認

パスワード: \*\*\*\*\*

---

メールの設定

メールアドレス メールアドレス確認再度入力

6146b.12by7a@thw.sakura.ne.jp

アカウント: \_\_\_\_\_

パスワード: \*\*\*\*\*

タイムアウト時間(秒): 60  メール特例

---

SMTP設定 (送信)

サーバー名: thw.sakura.ne.jp

ポート番号: 587 SSL: STARTTLS

認証方法: 自動選択 送信確認

アカウント: \_\_\_\_\_

パスワード: \_\_\_\_\_

---

POP3設定 (受信)

サーバー名: thw.sakura.ne.jp

ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS

APOP認証を使用

受信後サーバに残さない 受信確認

Menu サーバに登録・保存 × キャンセル

**メールの送受信が速く、おすすめです。**  
**年額 1,048円の支払いが痛くない人には**  
**おすすめします。**

←作者の設定例です。  
 メールアドレスは、真空管の名前ですが架空です。

さくらインターネットのメール専用プランは、容量が20GB、年額 1,048円です。

作成できる**メールアドレスの数は無制限**ですので、万一フィッシングメールなど迷惑メールが届くようになっても、メールアドレスを変えてしまえばよいわけです。

メール特用のメールアドレスもここを使っています。

## Gmail 作者の設定例です。(メールアドレスは架空です。)

まず、POPを有効にする設定しておく必要があります。

また、アプリを選択して名前を入力する項目があり、作者の場合は

**HAMLOG E-Mail QSL**と登録しました。

パスワードは、スマホを使った2段階認証でアプリパスワードを作成し、  
下図の**メールの設定**のパスワード欄に入力します。

Google アカウントへのアクセスを許可する 16桁のパスコードです。  
手入力ではなく、GoogleのページからhQSLへコピーしたほうが簡単で  
間違いがありません。

メールアカウント取得は、ちょっとややこしいかも知れません。

**hQSL**の簡単設定はこちらです。

**Gmail**では連続で100個程度は電子QSLが送信できるようですので、  
アクティブな局には**Yahoo** (25個のQSLが上限) よりもお勧めです。

※**受信後サーバに残さない**は機能しないようです。

こちらはGmail側の設定となります。



メールの設定

メールアドレス  メールアドレス確認再度入力

アカウント:

パスワード:

タイムアウト時間(秒):   メール特例

SMTP設定 (送信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

認証方法:

アカウント:

パスワード:

POP3設定 (受信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

APOP認証を使用

受信後サーバに残さない

※なぜか電子QSLが受信できなくなったが、Googleにログインし  
あらためて設定し直してみたら復旧した、というレポートを  
いただいています。

## @nifty 作者の設定例です。

SSLも対応しています。(メールアドレスとアカウントは架空です。)

一度に約30局以上送信するとエラーになるようです。

エラーになったら中断し、残りを再送信すれば大丈夫でした。



E-Mail QSL 通信設定

HAMLOGサーバの認証

コールサイン:

パスワード:

メールの設定

メールアドレス  メールアドレス確認再度入力

アカウント:

パスワード:

タイムアウト時間(秒):   メール特例

SMTP設定 (送信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

認証方法:

アカウント:

パスワード:

POP3設定 (受信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

APOP認証を使用

受信後サーバに残さない

## BIGLOBE (ビッグローブ) Tnx to 7K4MSS

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: 7k4mss   
 パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 .biglobe.ne.jp  
 アカウント:   
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 120

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: mail.biglobe.ne.jp  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: 自動選択   
 アカウント:   
 パスワード:

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: mail.biglobe.ne.jp  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用   
 受信後サーバから削除

## OCN Tnx to JN3MXT

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: jn3mxt   
 パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 @alpha.ocn.ne.jp  
 アカウント:   
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: smtp.ocn.ne.jp  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: PLAIN   
 アカウント:   
 パスワード:

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: pop.ocn.ne.jp  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用   
 受信後サーバから削除

## アサヒネット Tnx to JA0AMA

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: ja0ama   
 パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 .email.ne.jp  
 アカウント:   
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: mail.asahi-net.or.jp  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: 自動選択   
 アカウント:   
 パスワード:

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: pop.asahi-net.or.jp  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用   
 受信後サーバから削除

## イツコム東急沿線のCATV Tnx to JA1KHV

※ 送信用アカウントを別に設定する必要のあるプロバイダです。  
 メールアドレスやアカウント名は架空です。

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: jt1abc   
 パスワード: 12345678

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 @u00.itscom.net  
 アカウント: m1234567  
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: sos01.itscom.net  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: 自動選択   
 アカウント: @u00.itscom.net  
 パスワード:

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: pos01.itscom.net  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用   
 受信後サーバから削除

### BBIQ Tnx to JO6XMM

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: jo6xmm 認証確認  
 パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 [redacted].bbiq.jp  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: smtps.bbiq.jp  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: 自動選択 送信確認  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: [redacted]

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: pops.bbiq.jp  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用  
 受信後サーバから削除 受信確認

Help 保存 キャンセル

### (TNC) TOKAIネットワーククラブ Tnx to JR2IKH

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 [redacted]  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: [redacted]  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: smtps.tnc.ne.jp  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: 自動選択 送信確認  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: [redacted]

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: pops.tnc.ne.jp  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用  
 受信後サーバから削除 受信確認

Help 保存 キャンセル

### Office 365 サーバー Tnx to JF2RJP

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: jf2rjp 認証確認  
 パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 [redacted].jp  
 アカウント: [redacted].jp  
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: smtp.office365.com  
 ポート番号: 587 SSL: STARTTLS  
 認証方法: LOGIN 送信確認  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: [redacted]

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: outlook.office365.com  
 ポート番号: 110 SSL: STARTTLS  
 APOP認証を使用  
 受信後サーバから削除 受信確認

Help 保存 キャンセル

### J:COM Tnx to JG1NDM

一度に大量のメールを送信するとエラーになる仕様のようです。  
 ある程度分けて送信してください。  
 2020年11月9日頃から複数の方が一斉に送信できなくなりました。  
 しかし、次の設定なら送信できるという情報をいただきました。

SMTP設定 (送信)

- サーバー名: smtp.jcom.home.ne.jp
- ポート番号: 587
- SSL: 使用しない
- 認証方法: 自動選択

通信設定

HAMLOGサーバの認証  
 コールサイン: jg1ndm 認証確認  
 パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定  
 メールアドレス: メールアドレスの登録  
 [redacted]@jcom.home.ne.jp  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: \*\*\*\*\*  
 タイムアウト時間(秒): 60

SMTP設定 (送信)  
 サーバー名: smtpa.jcom.zaq.ne.jp  
 ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS  
 認証方法: PLAIN 送信確認  
 アカウント: [redacted]  
 パスワード: [redacted]

POP3設定 (受信)  
 サーバー名: pops.jcom.zaq.ne.jp  
 ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS  
 APOP認証を使用  
 受信後サーバから削除 受信確認

Help 保存 キャンセル

## plala (ぷらら) Tnx to JO1XDV

旧標準仕様 (2009年8月4日以前の仕様) のままの場合、SSL/TLSを使用するには標準仕様へ移行する必要がある模様です。  
メールアドレスは最大99個まで追加可能

通信設定

HAMLOGサーバの認証

コールサイン: jo1xdv

パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定

メールアドレス:

\*\*\*\*\*@agate.plala.or.jp

アカウント:

パスワード: \*\*\*\*\*

タイムアウト時間(秒): 120

SMTP設定 (送信)

サーバー名: secure.plala.or.jp

ポート番号: 465 SSL: SSL/TLS

認証方法: 自動選択

アカウント:

パスワード:

POP3設定 (受信)

サーバー名: secure.plala.or.jp

ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

## So-net (ソネット) Tnx to JG1BAG

E-Mail QSL 通信設定

HAMLOGサーバの認証

コールサイン: jg1bag

パスワード: \*\*\*\*\*

メールの設定

メールアドレス:

\*\*\*\*\*@ba2.so-net.ne.jp

アカウント:

パスワード: \*\*\*\*\*

タイムアウト時間(秒): 60  メール特例

SMTP設定 (送信)

サーバー名: mail.so-net.ne.jp

ポート番号: 587 SSL: STARTTLS

認証方法: PLAIN

アカウント:

パスワード:

POP3設定 (受信)

サーバー名: pop.so-net.ne.jp

ポート番号: 995 SSL: SSL/TLS

APOP認証を使用

受信後サーバに残さない

## DION Tnx to JM1VWQ, JI3ERY, JH1ECN

通信設定

SMTP設定 (送信)

サーバー名: mail.d4.dion.ne.jp

ポート番号: 587 SSL: 使用しない

認証方法: LOGIN

POP3設定 (受信)

サーバー名: pop.d4.dion.ne.jp

ポート番号: 110 SSL: 使用しない

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

SMTP設定 (送信)

サーバー名: msa.f3.dion.ne.jp

ポート番号: 587 SSL: 使用しない

認証方法: LOGIN

POP3設定 (受信)

サーバー名: pop.f3.dion.ne.jp

ポート番号: 110 SSL: 使用しない

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

通信設定

SMTP設定 (送信)

サーバー名: msa.s.dion.ne.jp

ポート番号: 587 SSL: 使用しない

認証方法: LOGIN

POP3設定 (受信)

サーバー名: pop.s.dion.ne.jp

ポート番号: 110 SSL: 使用しない

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

## WAKWAK Tnx to JA0BYV

通信設定

SMTP設定 (送信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

認証方法:

POP3設定 (受信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

## hi-ho(ハイホー) Tnx to JH1JBP

通信設定

SMTP設定 (送信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

認証方法:

POP3設定 (受信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

## eo光(イオ光) Tnx to JK3JXP, JA3LEV

通信設定

SMTP設定 (送信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

認証方法:

POP3設定 (受信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

APOP認証を使用

受信後サーバから削除

通信設定

SMTP設定 (送信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

認証方法:

POP3設定 (受信)

サーバー名:

ポート番号:  SSL:

APOP認証を使用

受信後サーバから削除