

手持多段 业余对讲机

PORTABLE MULTI-BAND TRANSCEIVER



SRRC FCC CE RoHS

UV-K5

紧急天气
频道收听



Type-C



多种充电方式

多段发射和接收

AM/FM航空段接收



紧急报警



跨段对讲功能

无线整机复制



FM收音机

10组语音加密 (扰频)
DTMF/多种扫描
数字信令CTCSS/DCS



功能简介

FUNCTION BRIEF

紧急天气频道收听	多段发射和接收	跨段对讲功能	AM/FM航空段接收
一键对频	紧急报警	无线整机复制	FM收音机
10组语音加密(扰频)	多种扫描	DTMF 拨号	数字信令CTCSS/DCS
大容量电池/长待机时间	频率计功能	DTMF ANI	TYPE-C和座充
照明功能	即呼信道	DTMF 选呼(个呼、组呼、群呼)	VOX声控发射功能
开机密码保护	差频方向设置	高、中、低功率选择	自动信令搜索
倒频工作功能	差频设置	远程遥控、激活功能	繁忙禁发
超时定时器	宽窄带选择	多种步进频率	信道扫描添加
发射1750信号	静噪等级设置	现场编程	信道号、信道频率、信道名称 多种显示方式
频率、信道模式转换	键盘锁	初始化设置	中转台转发证实功能
200个信道	蛙叫尾音	信道存储	大屏幕点阵LCD显示
语音报号(中/英文)	背光自动关闭选择时间	可电脑编程	提示音开关
			监听功能

一般规格

GENERAL SPECIFICATIONS

信号道	200	FM收音机存台数	20
NOAA信道数	10	频率稳定度	±1ppm
尺寸	115mmX60mmX37.5mm	重量	234g
工作温度	-20°C+60°C	电池容量	1600mAh
天线抗阻	50欧	调制方式	FM:11K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz)

接收

RECEIVE

参考灵敏度	FM(12dB SINAD)	F1(50~76)	-121dBm
		F2(108~135.9975)	-121dBm
		F3(136~173.9975)	-123dBm
		F4(174~349.9975)	-123dBm
		F5(350~399.9975)	-123dBm
		F6(400~469.9975)	-123dBm
		F7(470~599.9975)	-121dBm
	WFM(20dB SINAD)	WFM(76~108)	-110dBm
	AM(10dB S/N)	F2(108~135.9975)	-113dBm
音频功率	≥0.5W		
音频失真	≤10%		

发射

LAUNCH

频段	144~148MHz,430~440MHz	调制失真	≤5%
发射功率	5W	杂散分量	≤7.5uW
发射电流	≤1.5A	临道功率	70dB(25KHz),60dB(12.5KHz)
最大频偏	≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz)	残余调制	40dB

规格如因技术改进而有变动,恕不另行通知。

标准配件

STANDARD ACCESSORIES



电池

天线

背夹

挂绳

座充

手咪

耳机

可选配件

OPTIONAL ACCESSORIES

WWW.QSFJ.COM

4006-365-825(全国客服热线)

福建泉盛电子有限公司
中国福建省(泉州)南安市霞美镇
邱钟工业区82号

Quansheng Electronics Co.,Ltd

No.82 Qiuzhong Industry Area,Xiamei Town,
Nanan (Quanzhou) City, Fujian Province,362302 China



微信平台



泉盛官网