

取付位置	部品名	電源	用途
前方 バンパー エンジン	主電源配線：黒線：5芯（A） リチウムバッテリー： 13.5V表示、1000CCA、50A、 12V55B24Rへ変更	A-BOX：紅	紅 室内主電源用
		A-BOX：黄	黄 室内主ACC電源用
			青
		ACC	茶 ACC、制御スイッチ、主・副リレー回路
		アース	黒 アース
	主電源リレーACC用 （A-ACC）	主電源	紅 主・副電源リレー回路（主電源側）
		主ACC	青 主電源ヒューズBOX（ACC用：紅黄）
		ACC	茶 ACC
		アース	黒 アース
	主電源ヒューズBOX （A-BOX）	主電源 （20A）	紅 室内主電源用
			緑 前照灯
		主ACC （15A）	黄 室内用主ACC電源用 白 前照灯LED用
	前照灯	主電源	主電源リレーBOX：主電源接続（緑）
	前照灯LED	主ACC	主電源リレーBOX：ACC接続（白）
	電子ターボ	主電源	直接主電源(150A)
	整流器	主電源	直接主電源
	主・副電源接続リレー回路 （300Aリレー仕様）	主電源	1 直接主電源
		副電源	2 直接副電源(150AヒューズBOX)
		ACC	3 ACC
		アース	4 アース
	副電源	副電源	150Aヒューズ
	副電源配線：灰線：6芯（B）	B-BOX：赤	紅 室内副電源用
		B-BOX：黒	黄 室内副ACC用
			緑
		E T C B C - F	白 電子ターボ制御箱冷却ファンスイッチ
		前照灯藍LED	茶 前照灯藍LED用スイッチ
		アース	黒 アース
	副電源リレーACC用 （B-ACC）	副電源	紅 主・副電源リレー回路（副電源側）
		副ACC	青 副電源ヒューズBOX（ACC用：紅黄）
		ACC	茶 ACC
		アース	黒 アース
副電源ヒューズBOX （B-BOX）	副電源 （20A）	紅 室内用副電源	
		緑 電子ホーン	
		黄	
	副ACC （15A）	白 前照LED	
		青 CV-藍LED 黒 室内副ACC用	
電子ホーン	副電源	副電源ヒューズBOX（緑）	
前照LED	副ACC	副電源ヒューズBOX（黄）	
CV-藍LED	副ACC	副電源ヒューズBOX：ACC接続（藍）	
前照灯藍LED	副ACC	副電源配線（茶）	
電子ターボ制御箱冷却ファン	副ACC	副電源配線（白）	

室内	主電源配線 (5芯)		主電源	紅	室内主電源用ハーネス (紅)	
			主電源	黄	室内主ACC電源用ハーネス (黄)	
				青		
			ACC	茶	車載ヒューズBOX:ACC	
			アース	黒	アース:ハーネス (黒)	
	副電源配線 (6芯)		副電源	紅	室内副電源用ハーネス (紅)	
			副電源	黄	室内副ACC用ハーネス (黄)	
			副電源	緑		
			副電源	白	電子ターボ制御箱冷却ファン	
			前照灯藍LED	茶	前照灯藍LED用スイッチ	
			アース	黒	アース:ハーネス (黒)	
	藍LEDスイッチ前照灯藍LED		副ACC		副電源ハーネス (黄)	
	7色フットライト		副ACC		副電源ハーネス (黄)	
	ドアスイッチリレー回路		副電源	紅	室内副電源用ハーネス (紅)	
			副電源	青	ドアライト (前×2) (後×1)	
			主電源	黄	室内主電源用ハーネス (紅)	
			ドアリレー	黒	ドアスイッチ車体配線 (紅黒)	
	ドアライト (前×2)		副電源		副電源ハーネス (紅) 1.5A	
	DCDC (12V⇒5V)		副電源		副電源ハーネス (紅) 1.5A	
	ドアライト (後×1)		副電源		副電源ハーネス (紅黒) 1.5A	
	6芯配線	後方ライト (下向き)	青	副電源	後方ON/OFFリレー回路制御線 (白)	
		後方ライト (上向き)	白	副電源	後方切り替えリレー回路制御線 (緑)	
			黄	副電源		
		ETCBC-F	紅	副電源	電子ターボ制御箱冷却ファンスイッチ	
		後方用ACC	茶	ACC	ACCハーネス (黄)	
			黒			
	ターボメーター		ACC		ACCハーネス (黄)	
			主電源		室内主電源用ハーネス (紅)	
	電子ターボコントローラー		ACC		ターボメーター出力電源	
	ドライブレコーダー		ACC		ACCハーネス (黄)	
	USB充電用電源ソケット1 ソケット×2、USB×2		主電源 Sライタ	②電源ソケット×3 (助手席)		
				③USB充電用電源×2、ソケット×2 (運転席)		
	②電源ソケット×3 (助手席)		主電源 ソケット1	USB3連電源1 (iPhone,Hawei,)		
USB3連電源2 (USB-iPhone,USB-C,USB-MINI)						
③USB充電用電源×2 ソケット×2 (運転席)		主電源 ソケット1	手元白LED灯			
USB	USB電源1	主S電源	WIFI電源用USB-MINI			
	USB電源2	主S電源				

室内	コン ソ ー ル ボ ッ ク ス	USB電源：出力6、入力1	副電源		
		ドアライト電源12V⇒5V	副電源		
		ドアライト（後×2）	副電源	ドアスイッチ配線	
		ドア（-）スイッチ配線	ドアスイッチ	ドアスイッチ配線	
		リレーBOX	副電源		
		ヒューズBOX	副電源		
		④USB充電用電源×2	副電源		
		Sソケット×2	副電源		
		U S B	USB電源1	副電源	
	USB電源2	副電源			
後方 トランク ルーム 配線BOX	副 電 源	ヒューズ無し	副電源	前方副電源配線（300A線）	
		150Aヒューズ	副電源		
		125Aヒューズ	副電源	コントロールBOX：80Aヒューズ	
	コントロールBOX		副電源	80AヒューズBOX	
	6 芯 室 内 配 線	後方ライト（下向き）	青	副電源	（紅）後方ON/OFFリレー回路制御線（黄）
		後方ライト（上向き）	白	副電源	（黄）後方切り替えリレー回路制御線（黄）
			黄		
			紅		
		後方用ACC	茶	ACC	ACCリレー回路（黄）
			黒		
	5 芯 配 線	後方ライト下向き（紅）	紅	副電源	（白）後方切り替えリレー回路制御線（青）
		後方ライト上向き（黄）	黄	副電源	（緑）後方切り替えリレー回路制御線（緑）
			青		
		太陽電池	茶	副電源	太陽光発電電池⇒80Aヒューズ
		アース	黒	アース	後方ライトアース（-）、太陽電池（-）
	ラ イ ト 用	後方ライト（下向き）	黄	副電源	（紅）後方ON/OFFリレー回路制御線（黄）
		副電源ヒューズBOX	紅	副電源	80Aヒューズ
		切替回路	青	切替回路	紅 切替回路
		アース	黒	アース	アース
		後方ライト用回路	黄	副電源	（黄）後方切り替えリレー回路制御線（黄）
	切 替 回 路	切替回路	紅	副電源	青 切替回路
		後方ライト下向き（紅）	緑	副電源	紅 後方ライト下向き（紅）
		後方ライト上向き（黄）	青	副電源	黄 後方ライト上向き（黄）
		アース	黒	アース	アース
		後方用ACC	黄	ACC	6芯配線茶配線
	副 A C C 用 回 路	副電源ヒューズBOX	紅	副電源	80Aヒューズ
		後方副電源ACC	青	後方副ACC 4連ヒューズ BOX ⇒6連端子台	① 15A
					② 15A
					③ 10A
					④ 10A
⑤ -					
⑥ -					
アース	黒	アース	アース		